

负载均衡配置说明

一、配置对应的物理接口（这里以 eth5 为例进行说明）

点击【网络配置】→【接口配置】→【物理接口】

修改物理接口参数		确定	返回
接口名称	eth5		
描述	<input type="text"/>		
接口类型	路由		
所属区域	三层外网		
基本属性	<input checked="" type="checkbox"/> WAN端口 <input checked="" type="checkbox"/> 允许PING		
IP地址	<div style="display: flex; justify-content: space-between;">IPv4IPv6</div>		
	连接类型 <input checked="" type="radio"/> 静态IP <input type="radio"/> DHCP <input type="radio"/> ADSL拨号		
	静态IP地址 <input type="text" value="202.96.10.100/16"/>		
	下一跳网关 <input type="text"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/> 启用PAT	<input checked="" type="radio"/> 外网口地址 <input type="radio"/> PAT池:	
线路健康检测	设置 查看链路详情		
源MAC地址检查	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用	路由环回检查	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用
MAC地址	<input type="text" value="fe:ff:32:02:8a:05"/> 恢复默认MAC		
<input type="button" value="高级"/>			

点击【确定】，完成配置。

二、配置均衡策略（假设有两条 ISP 链路，权重分别为 62.5% 和 37.5%）

点击【网络配置】→【路由设置】→【均衡策略】

新增均衡策略				
名称	banlance_policy			
描述				
算法	轮循(源+目的IP)			
接口/下一跳	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 新增 删除 </div>			
	<input type="checkbox"/>	线路	比重(%)	链路状态 操作
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> PPPoE longxin <input checked="" type="radio"/> 下一跳IP地址 202.96.134.133	62.5	正常 删除
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/> PPPoE longxin <input checked="" type="radio"/> 下一跳IP地址 202.96.188.182	37.5	正常 删除

点击【确定】，完成配置。

均衡策略				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 新增 删除全部 计数清零 </div>				
序号	名称	算法	网关配置参数	操作
1	banlance_policy	轮循(源+目的IP)	202.96.134.133(62%) 202.96.188.182(37%)	修改 删除

三、配置路由策略

点击【网络配置】→【路由设置】→【策略路由】

新增策略路由	
名称	route_policy
描述	
源区域	三层内网 选择
源IP	IP地址 172.16.161.0/24
目的IP	IP地址 全部
服务/应用	选择 (默认已选全部服务/应用)
均衡策略	banlance_policy
生效时间	全天
状态	<input checked="" type="radio"/> 启用 <input type="radio"/> 禁用

点击【确定】，完成配置

策略路由									
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 新增 修改状态 删除全部 </div>									
序号	名称	源区域	源IP	目的IP	服务/应用	均衡策略	生效时间	<input type="checkbox"/> 状态	操作
1	route_policy	三层内网	172.16.161.0/24	全部	全部	banlance_policy	全天	<input checked="" type="checkbox"/>	修改 插入 移动 删除